getCounterData

Beschreibung:

Ruft Zählerdaten (Counter Data) oder Sensordaten für einen bestimmten Zeitraum ab.

Die Werte werden in 5-Minuten-Intervallen bereitgestellt.

Endpunkt: `/api`

Methode: `POST`

Parameter:

- `apikey` (string) – API-Schlüssel des Benutzers, aus `getApiKey()`
- `SensorID` (number) – Eindeutige Kennung des Sensors/Zählers, aus `getSensors()` oder `getCounters()`
- `UTC_TIMESTAMP_FROM` (number) – Startzeitpunkt im UTC-Timestamp-Format
- `UTC_TIMESTAMP_TO` (number) – Endzeitpunkt im UTC-Timestamp-Format

Beispielanfrage:


```
{
   "action": "getCounterData",
   "apikey": "6641d282073d76b625987af5141d3e2a",
   "SensorID": "551907",
   "UTC_TIMESTAMP_FROM": "1739867939",
   "UTC_TIMESTAMP_TO": "1739877939"
}
```


Beispielantwort:


```
{
   "sensor_id": 551907,
   "valid": 1,
   "datasets": {
```

```
      "1739868002": {
        "DATA": "1165",
        "TIMESTAMP_UTC": 1739868002,
        "TIMESTAMP_LOCAL": 1739871602
      },
      "1739868302": {
        "DATA": "1428",
        "TIMESTAMP_UTC": 1739868302,
        "TIMESTAMP_LOCAL": 1739871902
      },
    }
}
```


Beschreibung der Antwortparameter:

- sensor_id (number):

  Eindeutige Kennung des Zählers oder Sensors, für den die Daten abgefragt wurden.

- valid (number):

  Gibt an, ob die Anfrage erfolgreich war (`1` = Erfolg, `0` = Fehler).

- datasets (object):

  Enthält die aufgezeichneten Messwerte im 5-Minuten-Intervall.

  Jeder Schlüssel stellt einen UTC-Timestamp dar.

  - DATA (string):

    Erfasster Messwert des Zählers oder Sensors.

  - TIMESTAMP_UTC (int):

    Zeitstempel der Messung im UTC-Format.

  - TIMESTAMP_LOCAL (int):

    Zeitstempel der Messung in der lokalen Zeitzone.

Nähere Informationen zu Antwortformat und Fehlermeldungen:

Antwortformat und Fehler