getCountersCount

Beschreibung:

Ruft den Zählerstand eines bestimmten Zählers oder Sensors zu einem angegebenen Zeitpunkt ab.

Dabei wird der zum angefragten UTC-Zeitpunkt passende verfügbare Zählerwert zurückgegeben.

Endpunkt: `/api`

Methode: `POST`

Parameter:

- `apikey` (string) – API-Schlüssel des Benutzers, aus `getApiKey()`
- `SensorID` (number) – Eindeutige Kennung des Sensors/Zählers, aus `getSensors()` oder `getCounters()`
- `UTC_TIMESTAMP` (number) – Zeitpunkt im UTC-Timestamp-Format, für den der Zählerstand abgefragt werden soll

Beispielanfrage:

```
{
   "action": "getCounterCount",
   "apikey": "6641d282073d76b625987af5141d3e2a",
   "SensorID": "551911",
   "UTC_TIMESTAMP": "1739862041"
}
```

Beispiel mit cURL:

```
$body = @{
   action = "getCounterCount"
   apikey = "6641d282073d76b625987af5141d3e2a"
   SensorID = "551911"
   UTC_TIMESTAMP = "1739862041"
```

```
} | ConvertTo-Json -Compress

Invoke-RestMethod `
    -Uri "https://apiv2.smart-dog.eu/index.php" `
    -Method Post `
    -ContentType "application/json" `
    -Body $body
```

Beispielantwort:

```
{
   "CounterCount": "4592390",
   "TIMESTAMP_UTC": "1739833200.000000"
}
```

Beschreibung der Antwortparameter:

- CounterCount (string):
  Zählerstand des angefragten Sensors oder Zählers zum ermittelten Zeitpunkt.
- TIMESTAMP_UTC (string):
  UTC-Zeitstempel des zurückgegebenen Zählerstands.
  Dieser kann vom angefragten `UTC_TIMESTAMP` abweichen, wenn der nächstpassende verfügbare Messzeitpunkt verwendet wird.

Nähere Informationen zu Antwortformat und Fehlermeldungen:

Antwortformat und Fehler