

Solax Power ZDNY-Serie

Auswählbar unter Bus 1,2,10
„Solax“



Besonderheiten

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	RS485

- Schnittstelle integriert
- 2 RJ45-Themasen außen am Wechselrichter
- 2-polige Verkabelung
- Kommunikationsadresse muss vergeben werden

Klemmenbelegung

Klemmleiste SmartDog	WR PIN
(A)	Pin 4 - Data+
(B)	Pin 5 - Data-

- RJ45-Stecker in beliebige RJ45-Themase des Wechselrichters 1 stecken.

Wechselrichter untereinander verkabeln

- Verkabelung über RJ45 Kabel
- Anschlussort: RJ45-Themasen

Einstellung der Busadressen

- Empfehlung: Fortlaufende Nummerierung mit 1 beginnend
- Adressbereich 1 - 32
- Einstellung: Über Bediendisplay des Wechselrichters
- Vorgehen: Gemäß Anleitung zum Wechselrichter

Einbindung

[Wechselrichter einlesen per BUS RS485](#)

Revision #3

Created 8 December 2023 08:48:59 by Philipp Kreutzer

Updated 22 February 2024 09:43:33 by Philipp Kreutzer