

Digitalausgänge

Anzahl

Es stehen vier Digitalausgänge zur Verfügung

Funktionen

- › Steuern von Schaltrelais
- › Rückmeldungen an z.B.: Fernwirktechnik oder externe Geräte

Anschluss



ACHTUNG!

Die Digitalausgänge schalten bei Aktivierung 24V DC. Die Belastbarkeit je Kontakt beträgt 300mA. Sie können hier keine 24V Schütze anschließen, da der Anlaufstrom den Ausgang zerstören kann. Verwenden Sie dazu bitte die Relaisausgänge oder verwenden Sie ein Koppelrelais.

Die Verkabelung erfolgt über ein 2-poliges geschirmtes Kabel (z.B. 2 x 0,6 mm² – maximale Länge 100 m)

Verwenden Sie nur elektronische Relais (Art.Nr. 400010 – max. 230 V / 16 A oder Art.Nr. 400000 – max. 230 V / 6 A), ansonsten kann der DO-Ausgang zerstört werden

Siehe Anleitungen

Revision #1

Created 12 December 2023 13:53:22 by Philipp Kreutzer

Updated 12 December 2023 13:56:52 by Philipp Kreutzer