

Diehl AKO Platinum 100
CS/TL, 11000/17000/20000,
4300TL, 4800TL, 5300TL,
6300TL, 7200TL, TL3

Auswählbar unter Bus 1,2,10
„Diehl AKO“



Besonderheiten

- RS485-Schnittstelle integriert
- Anschlussort: RJ45-Themasen am Wechselrichter unten
- Busadresse muss nicht vergeben werden
- 2-polige Verkabelung

Vorgehen


- Wechselrichter und SmartDog® stromlos schalten
- Wechselrichter 1 mit SmartDog® verkabeln (Anschluss auf Themase RJ45)

- Bitte beachten Sie Anschlusshinweise des Herstellers genau!**

SmartDog® hat ebenfalls eine RJ45-Buchse für den Netzwerk-Anschluss. Wechselrichter nur über Bus 1 oder Bus 2 anschließen! Das Gerät kann bei Anstecken der Wechselrichter an die Ethernet-Schnittstelle zerstört werden!

$$B=3=gn/ws$$

Anschlussschema Diehl AKO Platinum



- Die Verkabelung erfolgt über ein selbst konfektioniertes Datenkabel
- Für die weiteren Wechselrichter können Sie Ethernet-Patchkabel verwenden
- Bei längerer Busleitung zum ersten Wechselrichter legen Sie den Schirm auf der Klemme SH auf (>10 m)
- Am letzten Wechselrichter Abschlussstecker stecken oder selbst anfertigen (120 Ohm Widerstand zwischen PIN3 und PIN6)

Einbindung

Wechselrichter einlesen per BUS RS485

Revision #4

Created 6 December 2023 11:39:13 by Philipp Kreutzer

Updated 21 February 2024 15:20:04 by Philipp Kreutzer