

Anzeigeeinstellungen



Displayeinstellungen

Displayeinstellungen

Display ausschalten nach	<input type="text" value="15"/>	Minuten	?
Kalibrieren:	<input type="button" value="Kalibrierung Starten"/>		?
Nicht Ausschalten:	<input checked="" type="checkbox"/>		?
Nicht ausschalten von	<input type="text" value="7:00:00"/>	bis <input type="text" value="18:00:00"/>	Uhr

Display ausschalten nach

› Wird das Touchdisplay die eingestellte Zeit nicht berührt, so wird die Hintergrundbeleuchtung und das Display abgeschaltet um Strom zu sparen und die Beleuchtung zu schonen

Beachten Sie, dass die Hintergrundbeleuchtung bei Dauerbetrieb mit der Zeit schwächer wird!

Kalibrieren

› Hier können Sie das Touch des Displays nachkalibrieren, falls es nicht genau reagiert. Diese Funktion ist für Installateure reserviert und nur mit Passwort zugänglich. Drücken Sie nacheinander auf die 5 Markierungen, die am Bildschirm erscheinen.

Nicht Ausschalten

› Hier stellen Sie ein, ob das Display eine bestimmte Zeit des Tages immer ein sein soll (z.B. in öffentlichen Bereichen, damit das Display zu dieser Zeit abgelesen werden kann)

› Rot = keine Dauerbeleuchtung

› Grün = Dauerbeleuchtung zu unten eingestellter Uhrzeit

Nicht Ausschalten von

› Stellen Sie hier den Beginn der Dauerbeleuchtung für das Display ein (z.B. 8:30)bis

› stellen Sie hier das Ende der Dauerbeleuchtung für das Display ein (z.B. 17:30)

Mit „Weiter“ verlassen Sie das Menü

Um die Einstellungen in die Konfiguration zu übernehmen, müssen Sie den Konfigurator mit Speichern verlassen!

Revision #3

Created 14 December 2023 12:03:17 by Philipp Kreutzer

Updated 18 July 2024 14:51:38 by Philipp Kreutzer