
| Alarm 115

Fehlermeldung



- Wechselrichter produziert nichts

Bedeutung

- Wechselrichter produziert keine Leistung

Ursache

- Es liegt keine ausreichende Sonneneinstrahlung vor (z. B. nachts, starke Bewölkung oder Verschattung) oder Verschmutzung der PV Module
- Der Wechselrichter befindet sich im Standby-Modus oder ist ausgeschaltet
- Eine Störung oder Fehlermeldung liegt am Wechselrichter an
- Die DC-Seite (PV-Module) liefert keine oder zu geringe Spannung
- Die AC-Verbindung zum Netz ist unterbrochen
- Sicherungen oder Schutzschalter sind ausgelöst
- Die Kommunikation zwischen Wechselrichter und SmartDog ist unterbrochen
- Es wurden falsche Einstellungen oder Betriebsparameter hinterlegt

Abhilfe

- Prüfen Sie, ob ausreichend Sonneneinstrahlung vorhanden ist und die PV-Module aktiv Leistung liefern können
- Module reinigen oder Schnee entfernen
- Kontrollieren Sie den Status am Display bzw. in der Monitoring-App des Wechselrichters
- Prüfen Sie, ob am Wechselrichter eine Störung oder ein Fehlercode angezeigt wird
- Kabel auf Beschädigungen oder lockere Anschlüsse kontrollieren
- Kontrollieren Sie:
    - AC-Sicherungen und Leitungsschutzschalter
    - DC-Schalter und PV-Anschlüsse
    - Netzverbindung des Wechselrichters
    - Prüfen Sie die Kommunikationsverbindung zwischen Wechselrichter und SmartDog
- Starten Sie den Wechselrichter neu, falls keine offensichtliche Ursache vorliegt

> Sollte weiterhin keine Produktion erfolgen, wenden Sie sich an den technischen Support bzw. den Installateur