# | Alarm 82

## Fehlermeldung

- KuWo: LS Aus wegen Netzschutz oder NotAus

## Bedeutung

- Der Leistungsschalter (LS) der Kundenanlage wurde ausgelöst
- Dies geschieht entweder durch den Netzschutz oder durch eine manuelle Auslösung über den Not-Aus

## Ursache

- Auslösung des Netz- und Anlagenschutzes (NA-Schutz)
- Netzstörung, z. B. Unterspannung, Überspannung oder Frequenzabweichung
- Betätigung eines Not-Aus-Tasters
- Fehlerhafte Verdrahtung oder Störung im Schutzsystem
- Wartungs- oder Servicearbeiten an der Anlage
- Defekt oder Auslösung eines Schutzgerätes

## Abhilfe

- Prüfen Sie, ob ein Not-Aus-Taster betätigt wurde, und entriegeln Sie diesen gegebenenfalls
- Kontrollieren Sie die Meldungen des Netz- und Anlagenschutzes auf weitere Hinweise zur Ursache
- Überprüfen Sie, ob Netzstörungen oder Spannungsprobleme vorliegen
- Stellen Sie sicher, dass alle Schutzgeräte ordnungsgemäß funktionieren und keine Störungen anzeigen

- Nach Beseitigung der Ursache kann der Leistungsschalter entsprechend den geltenden Sicherheitsvorschriften wieder eingeschaltet werden

> Sollte die Ursache nicht eindeutig feststellbar sein oder die Meldung weiterhin auftreten, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Anlagenerrichter oder Service