

| Alarm 82

Fehlermeldung

- **KuWo: LS Aus wegen Netzschutz oder NotAus**

Bedeutung

- Der Leistungsschalter (LS) der Kundenanlage wurde ausgelöst
- Dies geschieht entweder durch den Netzschutz oder durch eine manuelle Auslösung über den Not-Aus

Ursache

- Auslösung des Netz- und Anlagenschutzes (NA-Schutz)
- Netzstörung, z. B. Unterspannung, Überspannung oder Frequenzabweichung
- Betätigung eines Not-Aus-Tasters
- Fehlerhafte Verdrahtung oder Störung im Schutzsystem
- Wartungs- oder Servicearbeiten an der Anlage
- Defekt oder Auslösung eines Schutzgerätes

Abhilfe

- Prüfen Sie, ob ein Not-Aus-Taster betätigt wurde, und entriegeln Sie diesen gegebenenfalls
- Kontrollieren Sie die Meldungen des Netz- und Anlagenschutzes auf weitere Hinweise zur Ursache
- Überprüfen Sie, ob Netzstörungen oder Spannungsprobleme vorliegen
- Stellen Sie sicher, dass alle Schutzgeräte ordnungsgemäß funktionieren und keine Störungen anzeigen
- Nach Beseitigung der Ursache kann der Leistungsschalter entsprechend den geltenden Sicherheitsvorschriften wieder eingeschaltet werden

Sollte die Ursache nicht eindeutig feststellbar sein oder die Meldung weiterhin auftreten, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Anlagenerrichter oder Service

Revision #9

Created 7 April 2026 12:46:37 by Manuel Pichlmeier

Updated 10 June 2026 11:34:01 by Manuel Pichlmeier