

One Wire Sensor

Übersicht

Sensor_OneWire

Name: ?

Maximum: Offset: ?

Sensor: ?

Type:

Sichtbarkeit: wird nicht angezeigt ?

- Über die integrierte 1-Wire®-Schnittstelle können diverse 1 Wire®- Sensoren (Temperatur , Luftdruck, Helligkeit und Feuchtesensor) an das SmartDog® System angeschlossen werden.

Bitte beachten Sie die Anschlussinweise! [Allgemein zu 1-Wire](#)

Name

- Geben Sie einen Namen für den Sensor ein

Maximum

- Das Maximum das der Sensor erreichen kann (für die Displayskalierung)

- Falls Werte größer sind als dieser Wert, werden Sie trotzdem richtig aufgezeichnet. Beim Display gehen sie dann aber über die obere Begrenzung hinaus bzw. stehen oben an. Im Internetportal werden die Werte richtig angezeigt

Sensor

- Wählen Sie über die Sensor ID ihren gewünschten Sensor aus
- Jeder Sensor hat eine eigene Sensor ID
- Die Sensoren haben in der Regel einen Aufkleber mit der Nummer zur Identifizierung, die bei der Suche im SmartDog® dann angezeigt wird. Andernfalls müssen die Sensoren nacheinander eingesteckt und eingelesen werden, damit die Zuweisung richtig erfolgen kann!

Sichtbarkeit

- Wählen Sie, ob der Sensor am Display sichtbar sein soll (max. 4 Sensoren können sichtbar sein – ansonsten müssen Sie einen anderen Sensor auf nicht sichtbar setzen).

Revision #5

Created 22 December 2023 10:03:09 by Philipp Kreutzer

Updated 18 September 2024 12:53:33 by Philipp Kreutzer